

Gent.le Cliente,

al fine di migliorare la qualità dei nostri servizi, siamo a richiedere una cortese collaborazione in merito alla consegna dei materiali da Voi forniti in conto lavorazione.

- ✓ Spedire la merce SOLO quando si è sicuri di avere tutto; questo per evitare eccessiva manipolazione dei componenti ed ottimizzare le fasi produttive.
E' importante che la merce sia accompagnata dalla vostra "lista componenti" (BOM), riportante obbligatoriamente: Numero di Ordine, Manufacturer Part Number, Quantità.
Opzionali: Descrizione e Package.
- ✓ Ogni lotto di schede/componenti deve essere imballato in maniera distinta da altri lotti di schede/componenti, in modo che a lotti distinti corrispondano imballi distinti.
Qualora un componente non sia presente perché inserito nell'imballo relativo ad un'altra scheda/ordine, questo DEVE ESSERE SEGNALATO.
- ✓ Durante l'attrezzaggio delle linee di assemblaggio SMD va considerato che per allineare il primo componente del nastro al feeder ci sono sicuramente delle potenziali perdite di componentistica. Per garantire la riuscita dell'assemblaggio ed evitare ritardi si consiglia una fornitura abbondante di componenti :

> **Componenti passivi dal formato 0603 o superiori (0805, 1206...)** è opportuno fornire almeno il 20% in più con un minimo di 10 pezzi in più.

> **Componenti passivi dal formato 0402 o 0201 (formato minimo)** è opportuno fornire il 100% in più con un minimo di 20 pezzi in più.

E' fondamentale che tali componenti vengano forniti su STRISCIA UNICA .

(Ad esempio se servono 200 condensatori dovremo ricevere un unico pezzo di nastro da 240 pezzi e non sacchetti con componenti sfusi, questo per evitare il montaggio manuale che risulta essere più dispendioso sia dal punto di vista economico che temporale, oltre che generare possibili errori di montaggio).



NO

SI

md

Millennium
Dataware

> **Componenti attivi** : la loro fornitura dipende ovviamente dal loro costo e dal tipo di confezionamento; sarebbe ideale averne 1 o 2 in più rispetto al quantitativo necessario.

- ✓ I componenti non utilizzati saranno rispediti assieme ai circuiti montati. Tutti i componenti dovranno essere spediti nelle loro confezioni originali ESD o comunque in confezioni che non ne permettano il danneggiamento.

Certi di una Vostra cortese collaborazione, salutiamo cordialmente.

Millennium Dataware s.r.l
Nadia Poggio